

HPE-Aruba 外部アンテナアクセスポイント Antenna Matrix (2019年3月版)

コネクタ種別	Indoor Only (RP-SMA)								Indoor/Outdoor (RP-SMA) ※2						Outdoor (RP-SMA) ※2		Outdoor (N) ※1,※2																					
	無指向性 ホイップ型		無指向性 天井貼付型			無指向性 228専用	無指向性 318専用	無指向性 コリニア	指向性 パッチ			指向性 パッチ		無指向性 コリニア				指向性 パッチアンテナ																				
	AP-ANT-1E (JW000A)	AP-ANT-200 (JW001A)	AP-ANT-1E (JW001A)	AP-ANT-1E (JW001A)	AP-ANT-1E (JW001A)	AP-ANT-1E (JW001A)	AP-ANT-1E (JW001A)	AP-ANT-1E (JW001A)	AP-ANT-25A (JW002A)	AP-ANT-2E (JW003A)	AP-ANT-2E (JW003A)	AP-ANT-2E (JW003A)	AP-ANT-4E (JW004A)	AP-ANT-4E (JW004A)	ANT-2A-200E (JW005A)	ANT-2A-200E (JW005A)	ANT-2A-200E (JW005A)	ANT-2A-200E (JW005A)	ANT-2A-200E (JW005A)	ANT-2A-231L (JW006A)	ANT-2A-271L (JW007A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)	ANT-2A-D100 (JW008A)					
価格	¥5,000	¥4,000	¥23,000	¥56,000	¥72,000	¥28,000	¥20,000	¥24,000	¥59,000	¥59,000	¥59,000	¥59,000	¥72,000	¥72,000	¥48,000	¥80,000	¥80,000	¥80,000	¥48,000	¥64,000	¥96,000	¥68,000	¥64,000	¥72,000	¥64,000	¥72,000	¥64,000	¥72,000	¥64,000	¥72,000	¥64,000	¥72,000	¥64,000	¥72,000				
利用周波数	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4GHz	2.4GHz	5GHz	5GHz	5GHz	5GHz	5GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	2.4/5GHz	5GHz	5GHz	5GHz	5GHz	5GHz				
2.4G Gain	3.8dBi	2dBi	2.3dBi	3.9dBi	4dBi	2dBi	2dBi	3dBi	5dBi	7.5dBi	5dBi	7.5dBi	4.5dBi	8.5dBi	5dBi	5dBi	-	-	-	-	14dBi	14dBi	5dBi	5dBi	7.5dBi	7.5dBi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5G Gain	5.8dBi	2dBi	4dBi	4.7dBi	5dBi	4dBi	4dBi	6dBi	5dBi	7.5dBi	5dBi	7.5dBi	5.5dBi	8.5dBi	-	-	5dBi	10dBi	-	-	-	5dBi	5dBi	7.5dBi	7.5dBi	14dBi	14dBi	14dBi	11.5dBi	-	-	-	-	-				
2.4G 指向角度 E面	50°	80°	60°	60°	100°	45°	45°	50°	90°	60°	90°	60°	90°	70°	30°	30°	-	-	-	-	30°	23°	90°	90°	60°	60°	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2.4G 指向角度 H面	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	100°	60°	100°	60°	90°	70°	360°	360°	-	-	-	-	30°	70°	100°	100°	60°	60°	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5G 指向角度 E面	25°	80°	60°	60°	100°	45°	45°	20°	90°	60°	90°	60°	90°	56°	-	-	29°	29°	8°	8°	-	-	90°	90°	60°	60°	30°	30°	30°	25°	-	-	-	-	-			
5G 指向角度 H面	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	360°	100°	60°	100°	60°	90°	56°	-	-	360°	360°	360°	360°	-	-	100°	100°	60°	60°	30°	30°	30°	70°	-	-	-	-	-			
付属ケーブル長	-	-	75cm	91cm	75cm	-	-	91cm	75cm	75cm	75cm	75cm	30cm	30cm	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売	別売		
AP型番	RP-SMA	EOS ⁴ (JW162A)	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓			✓(2)	✓																												
		EOS ⁴ (JW168A)	✓(3)	✓(3)	✓(3)	✓			✓(3)			✓	✓																									
		EOS ⁴ (JW172A)	✓(3)	✓(3)	✓(3)	✓			✓(3)			✓	✓																									
		AP-304 (JX935A)	✓(3)	✓(3)	✓(3)	✓			✓(3)			✓	✓																									
		AP-314 (JW795A)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓	✓		✓(4)					✓	✓																							
		AP-324 (JW184A)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓	✓		✓(4)					✓	✓																							
		AP-334 (JW798A)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓	✓		✓(4)					✓	✓																							
		AP-228 (JW182A)	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓								✓※3													✓※3	✓※3	✓※3	
	EOS ⁷ (JW176A)	(3/Radio)	(3/Radio)	(3/Radio)	(1/Radio)		(1/Radio)		(3/Radio)			(1/Radio)	(1/Radio)								✓	✓											✓	✓	✓			
IAP型番	RP-SMA	IAEOS ⁴ -JP (JW205A)	✓(2)	✓(2)	✓(2)	✓			✓(2)	✓	✓																											
		IAEOS ⁴ -JP (JW221A)	✓(3)	✓(3)	✓(3)	✓			✓(3)			✓	✓																									
		IAEOS ⁴ -JP (JW233A)	✓(3)	✓(3)	✓(3)	✓			✓(3)			✓	✓																									
		IAP-304-JP (JX942A)	✓(3)	✓(3)	✓(3)	✓			✓(3)			✓	✓																									
		IAP-314-JP (JW804A)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓	✓		✓(4)					✓	✓																							
		IAP-324-JP (JW318A)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓	✓		✓(4)					✓	✓																							
		IAP-334-JP (JW816A)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓	✓		✓(4)					✓	✓																							
		IAP-228-JP (JW246A)	✓	✓	✓	✓		✓		✓			✓	✓								✓※3													✓※3	✓※3	✓※3	
	IAEOS ⁴ -JP (JW253A)	(3/Radio)	(3/Radio)	(3/Radio)	(1/Radio)		(1/Radio)		(3/Radio)			(1/Radio)	(1/Radio)								✓	✓											✓	✓	✓			
UAP型番	RP-SMA	AP-318 (JZ151A)	(2.4G->2.5G->4)	(2.4G->2.5G->4)	(2.4G->2.5G->4)	✓(1/Radio)		(2.4G->1.5G->2)	(2.4G->2.5G->4)				✓(1/Radio)	✓(1/Radio)																								
		AP-344 (JZ025A)			✓(4)																																	
	N														✓(1/Radio)					✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)	✓(1/Radio)			
RP-SMA	AP-514 (Q9H56A)	✓(4)	✓(4)	✓(4)	✓			✓(4)				✓	✓																									

※1 アンテナケーブルが付属されておりません。別途アンテナケーブルの購入をしてください。
 ※2 5GHzを屋外で利用する場合は、W56帯 (100ch以降) を利用ください。W52,W53帯は電波法上利用してはけません。
 ※3 アクセスポイントはRP-SMA型コネクタ、一方アンテナはN型コネクタとなります。別途変換コネクタAFC2DL60-00 (JW066A) の購入をしてください。
 ()内の数字は購入アンテナ数